



Slimme Wi-Fi plugin stekker | 16A of 3680W |
Handmatige AAN/UIT-schakelaar | Met Energiemonitor | Compatibel met
afstandsbediening

QN-WP01E



Maakt rechtstreeks verbinding met uw WiFi-thuisnetwerk



Met energieverbruikmonitor



Max. 16A or 3680W



Vakantiemodus



Handmatig AAN/UIT



Timers en schema's instellen



Stekker type F (CEE7/7)



Combineren in "Flows"



E-mote compatibel



Spraakbesturing

Specificaties

Wireless connection	WiFi
Frequency range	2412-2472 MHz
Communication protocol	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS
Radio transmit power	17 dBm
Antenna gain	1.5 dBi
Input voltage	220-240V AC 50Hz
Output voltage	220-240V AC 50Hz
Input current	16A
Output power	3680W
Power Meter	V-A-W-kWh
Grounding	Schuko type F
Device power output connection(s)	Schuko / Type F (CEE 7/7)
Device power input connection(s)	Hybrid (CEE 7/7)
Type plug	Type F (CEE 7/7)
Dimmable	No
Functions	Switch on/off Switch on/off with delay Switch on/off on certain time Random (vacation) mode Compatible with e-mote QN-WR01
Material	Plastic
Energy consumption	0.1 kWh
Available for qnect home app on iOS and Android	
IP rating	IP20
Operating temperature	-20 ~ +50° C
Color	white
Dimensions	60 x 83 mm

Eigenschappen

- # Plug & play: maak rechtstreeks verbinding met uw thuisnetwerk zonder een gateway of hub te gebruiken.
- # Snelle intuïtieve verbinding: app vindt het apparaat zonder dat de gebruiker ernaar hoeft te zoeken.
- # Gebruik de app "qnect home" om timers in te stellen voor automatisch in- of uitschakelen. Schakel de vakantiemodus in om aanwezigheid te creëren wanneer u niet thuis bent.
- # Geschikt voor apparaten tot 16A of 3680W
- # Meet het energieverbruik van het aangesloten product en geeft dit grafisch weer in de app.
- # Schakel overal elektrische apparaten aan/uit met de "qnect home" app en heb de mogelijkheid om handmatig in/uit te schakelen. Of gebruik de compatibele e-mote QN-WR01.
- # Geschikt voor stopcontacten in type F (bijv. Duitsland, Nederland) en E (bijv. Frankrijk, België)
- # Combineer met andere "qnect home" producten: zet deze slimme stekker aan of uit bij het betreden van een kamer in combinatie met een "qnect home" deursensor.
- # Werkt met Amazon Alexa, Google Assistent en Siri Voice.

Commercieel

Maak uw apparaten thuis echt slim door deze slimme stekker te gebruiken en ze aan te sluiten op uw wifi-thuisnetwerk. Met deze slimme wifi-stekker van qnect home zet je overal en altijd alle apparaten aan of uit met je smartphone/tablet. Sluit bijvoorbeeld je vloerlamp, koffiezetapparaat, televisie of welk ander apparaat dan ook aan. Deze slimme stekker kan ook handmatig worden geschakeld via de knop op het apparaat zelf. Vraag zelfs aan je assistent om gewoon de stekker aan te zetten als je in je bank zit. Geen zin in assistenten? Geen probleem, je kunt deze plug ook lokaal bedienen met onze afstandsbediening (QN-WR01).

Zeer eenvoudig in te stellen. Het enige wat je nodig hebt is deze slimme stekker en een stabiel wifi-netwerk. Deze slimme stekker sluit je eenvoudig aan op je wifi zonder dat je een hub nodig hebt. Met onze intuïtieve app zet je je apparaten snel op afstand en automatisch of op een bepaald tijdstip aan en uit. Deze slimme stekker is geschikt voor apparaten tot 16A of 3680W.

Bedien uw slimme stekker (en het apparaat dat op deze stekker is aangesloten) eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet en controleer het stroomverbruik (met een eenvoudige grafische interface). Laat deze slimme stekker reageren wanneer het stroomverbruik te hoog is, of wanneer hij moet worden uitgeschakeld (bijvoorbeeld bij het opladen van een fietsaccu). Combineer zelfs pluggen in de app voor een betere ervaring.

Maak tijdschema's voor het inschakelen van de stekker of koppel ze met andere "qnect home"-producten om automatiseringen te creëren in een kamer die kunnen worden geactiveerd met een enkele opdracht of trigger. Wanneer u niet thuis bent, activeert u de willekeurige modus om aanwezigheid te creëren voor ongewenste bezoekers.

Combineer deze slimme stekker en andere "qnect home" producten samen in één app, zonder ingewikkelde installaties. In dit geval kun je in combinatie met 'qnect home' slimme camera's of slimme detectoren ook direct je apparaten aan- of uitzetten bij detectie. En dit zonder dat u iets hoeft te doen. Handig, toch!



Ref. 414000055
Art. QN-WP01E

Pachtgoedstraat 2 | B - 9140 Temse
www.qnecthome.com